

Приемник Bluetooth X-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



3,5 мм
аудио выход

Громкость +
следующий трек

Вкл / Выкл
ответить на вызов

Громкость -
предыдущий трек

LED индикатор

микрофон



micro USB
разъем зарядки

1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для включения зажмите кнопку  на 3 секунды, LED индикатор будет мигать красным и синим цветом.
- Для выключения, удерживайте кнопку  в течение трех секунд, LED индикатор мигнет 3 раза красным цветом.
- При отсутствии каких-либо операций, приемник автоматически входит в режим энергосбережения через 15 минут.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО УСТРОЙСТВ

- Подключите штекер 3,5 мм гарнитуры (наушники) к аудио интерфейсу 3,5 мм приемника.
- Для подключения динамиков через разъем AUX, используйте переходник из комплекта. Один конец переходника подключите к приемнику, а другой конец к разъему аудио входа AUX 3,5 мм динамика.

3. BLUETOOTH СОПРЯЖЕНИЕ

- Сразу после включения приемник ожидает сопряжения. LED индикатор мигает попеременно красным и синим цветом.
- Включите bluetooth на сопрягаемом устройстве и выполните поиск доступных устройств.
- Установите сопряжение с «BT Receiver».
- После успешного сопряжения LED индикатор будет мигать синим цветом 1 раз в 5 секунд.

Примечание: Приемник может запоминать до 2-х ранее сопряженных устройств.

4. ЗАРЯДКА

- Подключите зарядное устройство 5В с помощью USB - micro USB кабеля из комплекта к приемнику через порт micro USB. Во время зарядки LED индикатор светится красным светом.

Примечание: Приемник имеет встроенный Li-pol аккумулятор, емкость которого позволяет непрерывно воспроизводить музыку 4 часа. Для заряда аккумулятора необходимо 30 минут.

5. КОНТРОЛЬ МУЗЫКИ

- Короткое нажатие кнопки  - пауза/воспроизведение.
- Короткое нажатие кнопки  - следующая песня.
Длинное нажатие - увеличить громкость.
- Короткое нажатие кнопки  - предыдущая песня.
Длинное нажатие - убавить громкость.

6. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ

- Короткое нажатие кнопки  - ответить на входящий вызов.
- Длинное нажатие кнопки  - сброс входящего вызова.
- Двойное нажатие кнопки  - повторный набор последнего номера в списке вызовов. Короткое нажатие для отмены.

7. ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

- На сопряженном устройстве откройте интерфейс камеры.
- Дважды нажмите кнопку  , чтобы сделать снимок.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth:	4.1 + EDR
Рабочая дистанция:	10 м
Время работы в режиме разговора:	4 ч
Время работы в режиме воспр. музыки:	4 ч
Время зарядки:	30 мин
Чувствительность микрофона:	±42 дБ
Выходная мощность:	30 мВт
Диапазон частот:	20 Гц - 20 кГц

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25 или на форум: www.forum.orionspb.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____



Сделано в Китае по заказу
ООО "НПП "ОРИОН СПБ"
192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, дом 33
✉ orion@orionspb.ru
🌐 www.orionspb.ru